

2.4G Touch Screen RGB LED Control System

Típuszám: FUT025

1. Termékleírás

Ez a rendszer egy nagy teljesítményű RGBW led érintőképernyős távirányító, amely a legfejlettebb PWM vezérlőtechnológiát alkalmazza, az összes RGBW led terméket öt vonallal és négy áramkörrel (közös anód) vezérli, 640 ezer szín és 20 automatikus váltási mód birtokában.


A memória funkcióval rendelkezik (vagyis a korábbi beállítások újraindulnak, amikor újra bekapcsolják). Széles körben használják a led RGBW LED szalagfényben, a led modulban és így tovább.

A 2,4 G -os nagyfrekvenciás technológiával vezeték nélküli távirányítóval rendelkezik az alacsony energiafogyasztás, a távolsági átvitel és az erős interferencia-képesség, a nagysebességű távközlés stb.

A távirányító divatosnak és elegánsnak tűnik, a színváltás és a fényerő -tompítás egyszerű és praktikus funkcióival a kapacitív érintőképernyős kialakítás megkönnyíti a távirányító használatát. A moduláris felépítés és az egyszerűen csavarozható sorkapcsok lehetővé teszik a vezérlő mindenféle LED-es fényhez való illesztését Termékek.



2. A billentyűk funkciója



3. Programlista

Number	Mód	Fényerő állapota	Sebesség állapot
1	Statikus fehér szín	Állítható	Nem állítható
2	A fehér szín fokozatos változása	Állítható	Állítható
3	Minden szín fokozatosan változik	Állítható	Állítható
4	Piros/zöld/kék három szín fokozatos változás	Állítható	Állítható
5	Hét szín váltható	Állítható	Állítható
6	Három szín váltható	Állítható	Állítható
7	Piros/zöld ugrik a változáshoz	Állítható	Állítható
8	Piros/kék ugrik a változáshoz	Állítható	Állítható
9	Kék/zöld ugrik a változáshoz	Állítható	Állítható
10	A fehér szín gyakran villog	Állítható	Állítható
11	Fehér színű csillog	Állítható	Állítható
12	A piros szín gyakran villog	Állítható	Állítható
13	Piros színű csillog	Állítható	Állítható
14	A zöld szín gyakran villog	Állítható	Állítható
15	Zöld színű csillog	Állítható	Állítható
16	A kék szín gyakran villog	Állítható	Állítható
17	Kék színű csillog	Állítható	Állítható
18	A sárga szín gyakran villog	Állítható	Állítható
19	Sárga színű csillog	Állítható	Állítható
20	Keringési mód		

4. Programozás (kód törlés és kódkiegyezés)

Kód egyezés:

Új készlet (távírányító és vezérlő) esetén a távírányító csak akkor működik, ha a vezérlőre van programozva.

Kövesse az alábbi utasításokat:

Csatlakoztassa megfelelően a tápegységet, a LED-vezérlőt és a LED-terhelést.

Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra, és nyomja meg egyszer (3 másodpercen belül) a gombot, amikor látja, hogy a lámpa kigyullad.

Kód törlése:

A kód szükség szerint törölhető.

A készlet (távírányító és vezérlő) a kód törlése után az eredeti állapotban marad. Működhet, ha a kód újraegyesítése megtörtént.

Kövesse az alábbi utasításokat:

Ezenkívül csatlakoztassa megfelelően a tápegységet, a LED-vezérlőt. Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra, és nyomja meg hosszan az 5 -ös gombot (3 másodpercen belül), amikor látja a fényt.

Figyelem:

1. A szakosos eladó termék egy készlet (távírányító és vezérlő). A felhasználó szükség szerint szabadon programozhat újra. Egy távírányító számtalan vezérlőt vezérelhet, de egy vezérlő csak négy távírányítóval vezérelhető (Max).
2. Kérjük, ellenőrizze az akkumulátor behelyezését és a vezérlőt (teljesen ürítse ki az áramot), amikor kikapcsolás és bekapcsolás után programoz.

5. Figyelem

1. Ellenőrizze, hogy az állandó feszültségű tápegység bemeneti feszültsége megfelel -e a vezérlőnek, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a vezérlő megszakad.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha megfelelő a kapcsolat, és nincs rövidzárlat.
3. Az elemek behelyezésekor tartsa távol az ujját az érintőgyűrűtől az érzékenység javítása érdekében, és használja a távirányítót (3 másodperccel később) az elemek behelyezése után. Kérjük, helyezze vissza az elemeket, ha az érintőgyűrű alacsony érzékenységű.
4. Kérjük, ne használja a vezérlőt olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémmelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.



Gemaakt in China